

Für alle elektrisch betriebenen Rollladen mit Funk



BEDIENHINWEIS • Handsender neu einlernen



Der einen neuen Handsender auf 230 Volt-Funk-Rollladenmotor einlernen.

Hinweis:

Je nach Funktechnik (io oder RTS), mit der der Rollladen ausgerüstet ist, kann das Aussehen der Handsender variieren. Das Vorgehen ist jedoch bei beiden Funktechniken gleich.

Wichtig ist, dass der bereits eingelernte und der neu einzulernende Handsender über die gleiche Funktechnik verfügen.



Benötigtes Werkzeug:

- Imbus oder ähnlicher **stumpfer** Gegenstand

Schritt 1

Um den Motor in Lernbereitschaft zu bringen, trennen Sie den Rollladenmotor für 2 Sekunden vom Strom, schließen ihn für 10 Sekunden wieder an, trennen Ihnen nochmals für 2 Sekunden und dann Sie ihn wieder an.

Daraufhin bestätigt der Rollladenmotor seine Lernbereitschaft durch eine kurze Auf- und Ab-bewegung des Rollladens.



Schritt 2

Wichtig: Der folgende Schritt muss innerhalb von 60 Sekunden nach Bestätigung der Lernbereitschaft erfolgen.

Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Taste bis der Rollladenantrieb mit einer erneuten kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt



Schritt 3

Mit einem stumpfen Gegenstand wie z.B. ein Imbus solange die Prog-Taste auf der Rückseite des Handsenders drücken, bis der Rollladen mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt.

Der Handsender ist nun neu eingelernt.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

[→ Zur Videoanleitung für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitungen finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihren Rollladen finden Sie in unserem Download-Center



[→ Zum Downloadcenter für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



[→ Zu den FAQs rund um Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de